

YATO Akkutyövalaisin YT-82965 / YT-82966 — Käyttöohje (FI)

Käännös alkuperäisestä ohjeesta (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Puola). Kuvat: ks. alkuperäinen ohjekirja (kuvat I-V).

Osat (kuva I)

- 1 Valaisimen runko
- 2 Jalusta
- 3 Lukitusnappi
- 4 Akkuliitântä
- 5 Virtakytkin
- 6 Jalustan kiinnitysreikä

Symbolit

- Lue käyttöohje
- Sähköturvallisuuden suojausluokka III

Tämä symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (mukaan lukien paristot ja akut) ei saa hävittää muun jätteen mukana. Käytöstä poistettu laite on kerättävä erikseen ja toimitettava keräyspisteeseen kierrätystä ja hyödyntämistä varten, jotta jätteen määrä ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden hallitsematon vapautuminen voi vaarantaa ihmisten terveyden ja aiheuttaa haitallisia muutoksia ympäristössä. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös käytöstä poistettujen laitteiden kierrätyksen, edistämisessä. Lisätietoja oikeista kierrätystavoista saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Valaisin on tarkoitettu työkohteen valaisemiseen. Akkukäytön ansiosta valaisin on erittäin liikuteltava. Valaisimessa on oma jalusta sekä kierteellinen kiinnitys, jonka avulla valaisin voidaan asettaa kolmijalalle. Valonlähteenä on tehokas LED-diodi. Tuotteen oikea, luotettava ja turvallinen toiminta riippuu asianmukaisesta käytöstä, siksi:

Lue koko ohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se.

Toimittaja ei vastaa vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat työkalun käytöstä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai turvallisuusmääräysten ja tämän ohjeen suositusten noudattamatta jättämisestä. Työkalun käyttö muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen johtaa myös takuuoikeuksien sekä virhevastuuseen perustuvien oikeuksien menettämiseen.

TUOTTEEN VARUSTEET

Toimitukseen ei sisälly akkua eikä latauslaitetta.

TURVALLISUUSOHJEET

Älä käytä valaisinta syttyvässä tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä, esimerkiksi kuivuvan syttyvän maalin, polttoainehöyryjen tai liuotinhöyryjen lähellä. Tuotteen sisällä syntyvät kipinät voivat sytyttää höyryt, mikä aiheuttaa tulipalon ja räjähdysvaaran ja voi johtaa vakaviin vammoihin.

Älä jätä laitetta virtalähteeseen kytkettynä ilman valvontaa.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

Älä pese laitetta vesisuihkulla tai muulla nesteellä. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä päästä vettä tai muuta nestettä valaisimen sisään.

Älä peitä laitetta käytön aikana. Se voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja vaurioitumisen sekä tulipalon.

Valaisimessa on kiinteä, ei-vaihdettava suojalasi. Jos suojalasi vaurioituu tai rikkoutuu, koko valaisin on vaihdettava välittömästi. Valaisinta ei saa käyttää ilman suojalasia tai vaurioituneella suojalasilla!

Valaisinta syöttävän sähköasennuksen on oltava kunnossa ja säännöllisesti tarkastettu, siinä on oltava oikein mitoitetut sulakkeet ja sen on suojattava sähköiskulta nopean poiskytkennän avulla.

Älä koskaan käytä valaisinta, jossa on selviä mekaanisia vaurioita, haljennut heijastinlasi tai muita näkyviä vaurioita.

Älä kosketa heijastimen koteloa, joka kuumenee käytön aikana ja voi aiheuttaa palovammoja.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Valmistelu

Laitteen virtalähteenä saa käyttää vain seuraavia YATO 18 V Li-Ion-akkuja: YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845, YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464, YT-828465, joita saa ladata vain YATO-latureilla: YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504. Muiden akkujen, joiden nimellisjännite on eri tai jotka eivät sovi työkalun akkuliitännään, käyttö on kielletty. Akkuliitännän ja/tai akun muokkaaminen toisiinsa sopiviksi on kielletty.

Ladattu akku työnnetään akkuliitännän ohjaimiin niin, että akun salpa pitää sen paikallaan. Tarkista, ettei akku irtoa työkalun liitännästä itsestään.

Valaisimen käyttö

Valaisin käynnistetään painamalla kytkintä. Kytkimellä voidaan myös vaihtaa toimintatilaa ja sammuttaa valaisin.

Varoitus! Älä katso valaisimen valonlähteeseen, kun se kytketään päälle tai kun se palaa. Voimakas valonsäde voi aiheuttaa tilapäisen tai pysyvän näkövaurion.

Valaisimen rungon kallistusta voidaan muuttaa. Löysää tätä varten molempia lukitusnuppeja kiertämällä niitä hieman auki. Aseta valaisin haluttuun asentoon ja lukitse asento kiristämällä molemmat nupit.

Varoitus! Turvallisuussyistä kallistuksen säätö on tehtävä virran ollessa katkaistuna. Akun on oltava irrotettuna laitteesta.

Jalustassa on kierteellinen kiinnitys, jolla laite voidaan kiinnittää kolmijalalle. Varmista, ettei kolmijalalle asetettu valaisin pääse putoamaan itsestään. Kolmijalan on kestettävä valaisimen ja akun yhteinen kuorma.

Varoitus! Valaisimen kiinnittäminen muulla tavalla kuin kolmijalalle on kielletty.

HUOLTO JA TARKASTUKSET

HUOMIO! Irrota akku laitteen liitännästä ennen säätöjä, teknistä huoltoa tai kunnossapitoa. Tarkista työn päätyttyä tuotteen tekninen kunto silmämääräisesti arvioimalla: kotelo, suojalasi, virtakytkimen toiminta ja ilmanvaihtoaukkojen esteettömyys. Takuuajana käyttäjä ei saa purkaa työkalua eikä vaihtaa mitään komponentteja tai osia, koska se johtaa takuuoikeuksien menettämiseen. Kaikki tarkastuksessa tai käytön aikana havaitut poikkeamat ovat merkki siitä, että tuote on korjattava huoltopisteessä; ota tätä varten yhteyttä valmistajaan. Työn päätyttyä kotelo, ilmanvaihtoaukot ja kytkimet on puhdistettava esimerkiksi paineilmalla (paine enintään 0,3 MPa), siveltimellä tai kuivalla liinalla ilman kemikaaleja tai puhdistusnesteitä. Suojalasi puhdistetaan pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä teräviä puhdistusvälineitä.

TEKNISET TIEDOT

Parametri	Yksikkö	YT-82965	YT-82966
Tuotenumero		YT-82965	YT-82966
Syöttöjännite	[V DC]	18	18
Valovirta	[lm]	3600	5000
Värintoistoindeksi CRI Ra		≥ 80	≥ 80
Väriämpötila	[K]	6000-6500	6000-6500

Parametri	Yksikkö	YT-82965	YT-82966
Kotelointiluokka		IP20	IP20
Suojausluokka		III	III
Paino	[kg]	1,6	1,6
Akkutyypä		Li-Ion	Li-Ion
Suurin valaisuaika (2 Ah akku) 50 % / 100 %	[min]	80 / 40	40 / 20

YATO Batteridrivnen arbetsbelysning YT-82965 / YT-82966 — Bruksanvisning (SV)

Översättning av originalbruksanvisningen (TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen).
Bilder: se originalbruksanvisningen (bilder I-V).

Delar (bild I)

- 1 Lamphus
- 2 Stativfot
- 3 Låsvred
- 4 Batterifäste
- 5 Strömbrytare
- 6 Hål för stativfäste

Symboler

- Läs bruksanvisningen
- Elektrisk skyddsklass III

Denna symbol anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (inklusive batterier och ackumulatorer) inte får kasseras tillsammans med annat avfall. Uttjänt utrustning ska samlas in separat och lämnas till en insamlingsplats för återvinning och återanvändning, för att minska mängden avfall och användningen av naturresurser. Okontrollerade utsläpp av farliga ämnen som finns i elektrisk och elektronisk utrustning kan utgöra en risk för människors hälsa och ha negativa effekter på miljön. Hushållen har en viktig roll i att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. För mer information om lämpliga återvinningsmetoder, kontakta din kommun eller återförsäljare.

PRODUKTBESKRIVNING

Lampan är avsedd för att belysa arbetsplatsen. Tack vare batteridriften är lampan mycket lätt att flytta. Lampan är utrustad med en egen stativfot samt ett gängat fäste som gör det möjligt att placera lampan på ett stativ. Ljuskällan är en effektiv lysdiod (LED). Korrekt, tillförlitlig och säker drift av produkten förutsätter rätt användning, därför:

Läs hela bruksanvisningen innan produkten används och spara den.

Leverantören ansvarar inte för skador eller personskador som uppstår till följd av att verktyget används för andra ändamål än det avsedda, eller av att säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna i denna bruksanvisning inte följs. Användning av verktyget för andra ändamål än det avsedda medför också att användarens garantirättigheter och rättigheter enligt reklamationsansvaret går förlorade.

PRODUKTENS UTRUSTNING

I leveransen ingår inte batteri eller laddare.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Använd inte lampan i en brandfarlig eller potentiellt explosiv atmosfär, till exempel nära torkande brandfarlig färg, bränsleångor eller lösningsmedelsångor. Gnistor inuti produkten kan antända ångorna, vilket medför risk för brand och explosion och kan orsaka allvarliga skador.

Lämna inte apparaten ansluten till strömförsörjningen utan uppsikt.

Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.

Tvätta inte apparaten med vattenstråle eller annan vätska. Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska. Låt inte vatten eller annan vätska tränga in i lampan.

Täck inte över apparaten under drift. Det kan leda till att apparaten överhettas och skadas samt orsaka brand.

Armaturen har ett fast, ej utbytbart skyddsglas. Om skyddsglasets skadas eller går sönder måste hela lampan omedelbart bytas ut. Armaturen får inte användas utan skyddsglas eller med skadat skyddsglas!

Den elektriska installation som matar lampan ska vara i gott skick, kontrolleras regelbundet, ha korrekt dimensionerade säkringar och ge skydd mot elektriska stötar genom snabb fränkoppling.

Använd aldrig en lampas med tydliga mekaniska skador, sprucket reflektorglas eller andra synliga skador.

Rör inte reflektorhuset, som blir varmt under drift och kan orsaka brännskador.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Förberedelser

Endast följande YATO 18 V Li-Ion-batterier får användas för att driva apparaten: YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845, YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464, YT-828465, vilka endast får laddas med YATO-laddare: YT-828498, YT-828499, YT-828500, YT-828501, YT-828502, YT-828503, YT-828504.

Det är förbjudet att använda andra batterier med annan märkspänning eller som inte passar i verktygets batterifäste. Det är förbjudet att modifiera fästet och/eller batteriet så att de passar ihop.

Det laddade batteriet skjuts in i batterifästets styrskenor så att batteriets spärr håller det på plats. Kontrollera att batteriet inte glider ut ur verktygets fäste av sig självt.

Lampans användning

Lampan tänds genom att trycka på strömbrytaren. Med strömbrytaren kan man även byta driftläge och släcka lampan.

Varning! Titta inte in i lampans ljuskälla när den tänds eller lyser. Den starka ljusstrålen kan orsaka tillfälliga eller bestående ögonskador.

Lamphusets lutning kan ändras. Lossa då båda låsvreden genom att skruva upp dem något. Ställ lampan i önskat läge och lås sedan läget genom att dra åt båda vreden.

Varning! Av säkerhetsskäl ska lutningen justeras med strömmen fränkopplad. Batteriet måste vara borttaget från apparaten.

Stativfoten har ett gängat fäste som kan användas för att montera apparaten på ett stativ. Se till att lampan som placerats på stativet inte kan falla ned av sig själv. Stativet måste klara belastningen av lampan tillsammans med batteriet.

Varning! Det är förbjudet att fästa lampan på något annat sätt än med stativ.

UNDERHÅLL OCH KONTROLLER

OBS! Ta bort batteriet från apparatens fäste innan du påbörjar justering, teknisk service eller underhåll. Kontrollera efter avslutat arbete produktens tekniska skick genom okulär besiktning och bedömning av: hus, skyddsglas, strömbrytarens funktion och att ventilationsöppningarna är fria. Under garantitiden får användaren inte demontera verktyget eller byta ut några komponenter eller delar, eftersom detta leder till att garantirättigheterna går förlorade. Alla avvikelser som upptäcks vid kontroll eller under drift är en signal om att reparation ska utföras på en serviceverkstad; kontakta tillverkaren för detta. Efter avslutat arbete ska huset, ventilationsöppningarna och strömbrytarna rengöras, t.ex. med tryckluft (tryck högst 0,3 MPa), en pensel eller en torr trasa utan kemikalier eller rengöringsvätskor. Skyddsglasets rengörs med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte vassa rengöringsverktyg.

TEKNISKA DATA

Parameter	Enhet	YT-82965	YT-82966
Katalognummer		YT-82965	YT-82966
Matningsspänning	[V DC]	18	18
Ljusflöde	[lm]	3600	5000
Färgåtergivningsindex CRI Ra		≥ 80	≥ 80
Färgtemperatur	[K]	6000-6500	6000-6500

Parameter	Enhet	YT-82965	YT-82966
Kapslingsklass		IP20	IP20
Skyddsklass		III	III
Vikt	[kg]	1,6	1,6
Batterityp		Li-Ion	Li-Ion
Maximal lystid (2 Ah batteri) 50 % / 100 %	[min]	80 / 40	40 / 20